

PROII EVO USB ケーブルを使用し、データダウンロードする場合 ※PC 認識作業



別売の USB ダウンロードケーブルをご購入の上、 お使いの PC の USB に差します。 しばらく待つと、右図のようなメッセージが表示されます

										her uph	4.64
90	·	TAZE	コントロールパキル場合、	_						▼ 毎日 コントロールリウトの構成	<i>.P</i>
ವಂಭಕ	- ターの設定を調整します									第三方法 大会いアイコン・	
	Addas Terrma (12 (29 h)	0	Heil (Microsoft Outlook 2013) (32 년 5 년)		NV2016 3 (2 HD-1), 7(7()),	22	Realize HO #-T+#7#-S	-	RemainApp とサスクトップ意味		
-	Windows knytime Upgrade		Wildows CardSpace	101	Windows Defender	2	Windows Lipsets	-	Windows Jord Port-A		
ye.	772=> 024-	e	インターテットオプション	æ	インテックスのオプション	0	10768 5565 AND-5		≪- <i>1</i> 7-3		
0	コンピューターの簡単論作センター	0	995 F	1	SRFA	1	#20/(-2(20-1)>=1	-	712761		
1	デスクトップガジェット		7/1/2 23-2+-	-ski	デバイスとプリンター		トラブルシューティング	-	キットワークと共有センター		
8	14C-61c	地	パックアップと構成	-	パフォーマンスの開ビジール	E	7829-87582	4	7855		
郞	Jodarswei	-3	$n - \omega \partial u - \mathcal{I}$	I	RCA	98	1-9-9000F	D	ດສີນວນ-ຮະດຽດນວນ-		
₿	THEN .		EV.R.	1	1122-11-	•	職業のプログラム	-	保人設定		
1	創生物和 ファーラセー	-	EBAL	51	elowa	9	Rost 2- Bill		通知時代アイコン		
1	職業オプション	0	RES (۲	EN(12-9-	×	日市と時期	1	Rescare		
	10000	-				12		239			

「コントロールパネル」を開き、「デバイスマネージャー」を開きます

※ デババス TH-SP- ファく(10) - 泉村(4) - 泉村(5) - ヘルブ(4) や中) (11) 目 かあ			Les Dave bit late		
************************************	USB Serial	Port が新規で増	えていますので、	その COM 番	号を確認します

以上が PC 側の認識作業となります



PROⅢ EVO USB ケーブルを使用し、データダウンロードする場合 ※解析ソフトへのデータ転送作業 ①



ここで本体の確認の設定です



画面右下の接続セッティングメニューに入り、メニュー4の USB モードに、右上ボタンの OK を押すと、 本体が USB 接続モードとなります



PROⅢ EVO USB ケーブルを使用し、データダウンロードする場合 ※解析ソフトへのデータ転送作業 ②





Second Manager									Grad	
		8	DO DE LA LA LA			1000			1000	
	OMA7_			Treet All.		Orner ALL Tage ALL		άŭ.	-	
v-v-										1
Сня	Annue 1405 8781	5W			5 1	H.La	teat.	. Face No	I Style	
	And and a state of the state of	three the	-	Orbert	EP41	1010	and a state of the	ALC: NOT	10.0	
Oper Files 📑	1 01/01/2001	1 00 2003	TEST	201633	0.05.31	11	NOT USED	NOT USED	140 -	
Dance Time	a constant family 14	H-25.20 17	STARC.	DATION	0/13105	2	NOTINED	NOT MED	100	
	01/02/2015	10:38.30 1	100 2000	1.	D, 40, 01	P	NOT USED	NOT USED	100	
	01/02/2015	0.00.00 2			0,10,40	1.0	MOT USED	NOT USED	(all)	
SHOUN E	01/00/2015	0.38.39 3			0,48,31	5	NOT USED	NOT USED	10	
Loui Al 🚮	= 01/00/0015	110458 1	1911		0,00,01	y	FAUT USED	NUT USED		
	= dryzstigte	1074.98	.*.	1 t.	0,40,41	13	NOT USED	NOT USED	10	
Treasure of	01/02/2015	110498 3		2	0.46,31	8	NOTUSED	MOT USED	18.	
	III 01/02/2015	1004.99 +	100	20	0.40, 81	16	NOT USED	NOT USED	14	
East Oar all	10 UL/03/0015	Dorth S			01-07190	*	NOT LOT	HOT WITD	14	
e 10	a 100000	Transa a	- 0	1	11 -01 - 34	-10	ANT LORD	NAT OURS	81	
	01/05/3015	4079.50 1			0.40" 64	11	NOT INCO	FOT ISED	100	
	1000000	0.00.00			0.01.01	-	and icen	NOT HERD		
DESCRIPTION OF	CANDORIS	0.02100 2		orrest.	01607.24	Y	NOT USED	NOT NOT	5	

本体が USB モードになっていることを確認 して Connect ボタンをクリック

接続が確認されると、データの転送が開始 されます

解析したいデータをクリックで選択し、左上の Open File ボタンをクリックすると、 解析画面になります